

DES-1002 A

Evacuation-Switchover-Unit



Die PADES®2000 **Evacuation-Switchover-Unit DES-1002 A** ist eine Pflichtruf-gesteuerte Umschalteneinheit mit zwei unabhängigen Schaltkontakten für die Vorrangschaltung bzw. aktiver Aufschaltung der übergeordneten PADES®2000-ELA-Anlage bei Notfällen, technischen Störungen oder im Brandfall.

Es besteht die Möglichkeit eine (Mieter-) Unteranlage stumm zu schalten (230 V-Abschaltung) und gleichzeitig die 100 V Lautsprecherlinie der Miet-Einheit mit einem zentralen Alarm- oder Informationssignal zu versorgen.

Die Unit ist in einem feuchtigkeitsgeschützten Kunststoffgehäuse integriert, dass eine berühr- und Vandalismus-sichere Montage ermöglicht.

Der Einbau aller Optionen ist grundsätzlich aus Gewährleistungsgründen nur im Werk möglich. Alle Systemkomponenten werden ausschließlich projektbezogen ausgeliefert. Ein Bezug von Einzelkomponenten ist leider ausgeschlossen.

DES-Series:

Artikel-Nr.	Beschreibung	
DES-1002 A	Evacuation-Switchover-Unit	
DMS-2098 A	Special-Legend for System	2x

Technische Daten:**Evacuation-Switchover-Module (DES-1002 A)**

Betriebsspannung	24 VDC (16.8-30 VDC)
Schaltkontakte	2x um
Schaltspannung	230 VAC
Schaltstrom	2x 8 A
Schutzklasse	IP66